

Batten

BN015C Mounting instruction/Petunjuk Instalasi






IP20



$t_a 25^{\circ}\text{C}$

Product type Tipe Produk	Suitable lamp Tipe Produk	Voltage/Frequency Tegangan/ Frekuensi	Installation Instalasi	Dimension(L× W× H) Dimensi(L× W× H)
BN015C BARE L600 RT	1×MAX10W	220-240V~/50/60Hz	Ceiling Plafon	612× 33× 43.5mm
BN015C BARE L1200 RT	1×MAX20W			1222× 33× 43.5mm
BN015C BARE L600 RT TH	1×MAX10W			612× 33× 43.5mm
BN015C BARE L1200 RT TH	1×MAX20W			1222× 33× 43.5mm

Batten Mounting/Instalasi Batten Ceiling Mounting/Pemasangan pada plafon




Type/Tipe	L600	L1200
L	300-500	800-1000

Type/Tipe	L600	L1200
L	405	1114

Mounting distance(L)
Jarak pemasangan (L)
Units:mm
Unit: mm

Connection cable Penghubung kabel




L:Red; N:White
L: Merah; N: Putih

Please use IP20 or above terminal box(Suggest power supply cable: minimum $2 \times 0.75\text{mm}^2$, luminaire cable: 60227 IEC52 $2 \times 0.75\text{mm}^2$) for power connection (it is not provided.)

Mohon gunakan terminal box IP20 atau di atasnya (disarankan menggunakan suplai kabel: Minimal $2 \times 0.75\text{mm}$, kabel rumah lampu: 60227 IEC52 $2 \times 0.75\text{mm}$) untuk koneksi dengan listrik (barang ini tidak disediakan / dijual terpisah)

LEDtube Installation Instalasi LEDtube



Please make sure lamp's mains input end and the arrow printed on luminaire's label in the same side.
Pastikan ujung lampu dan panah yang tercetak pada label rumah lampu berada pada posisi yang sama.



EN

1. This batten is designed for PHILIPS LEDtubes only and not compatible with conventional tubes. The manufactory will not be responsible for improper usage or modification of the products.
2. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. Do not use the fixture if the housing or power cables are damaged.
5. Do not use in supply voltage exceeding $220-240V \pm 10\%$ for extended periods.
6. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
7. The luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable material.
8. Do not place readily flammable material near the lamp.
9. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest dealer.
10. Please switch off the power supply before changing the product or connection!
11. This luminaire fixture only suitable for one-side LEDtubes.



12. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

ID

1. Batten ini dirancang hanya untuk PHILIPS LEDtubes dan tidak cocok untuk dipasang dengan lampu tabung konvensional. Pabrik tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan yang tidak layak atau modifikasi dari produk ini.
2. Produk ini didesain hanya untuk dalam ruangan, tidak dapat digunakan pada area lembab, basah ataupun luar ruangan.
3. Rumah lampu harus dipasang oleh teknisi listrik yang terqualifikasi dan terpasang sesuai dengan regulasi elektrik IEE terbaru atau standar nasional.
4. Dilarang menggunakan fitting jika rumah lampu atau kabel tenaga mengalami kerusakan.
5. Dilarang menggunakan suplai tegangan melebihi 220-240V 10% untuk periode yang lama.
6. Atmosfir yang korosif atau mengandung materi berbahaya seperti Sulfur, Klorin, phthalate dan lainnya harus dihindari selama masa penggunaan dan penyimpanan.
7. Rumah lampu cocok digunakan untuk pemasangan langsung atau bahan yang biasanya mudah terbakar.
8. Dilarang meletakkan materi yang mudah terbakar di dekat lampu.
9. Jika terjadi masalah pada saat pengoperasian, mohon langsung matikan listrik dan hubungi dealer terdekat.
10. Mohon matikan suplai listrik sebelum mengganti produk atau mengganti koneksi
11. Rumah lampu ini hanya cocok untuk satu sisi LEDtubes.



12. Kabel fleksibel eksternal atau tali dari rumah lampu ini tidak dapat diganti; Jika kabel rusak, maka rumah lampu dapat dihancurkan.