PHILIPS

Lighting

PL-T/C için HF-Regülatör II – Karartma: enerji tasarrufunda bir sonraki adım

HF-Regulator II for PL-T/C

PL-T, PL-C ve PL-R ampuller için analog protokolü kullanan (1-10 V), kompakt, yüksek frekanslı elektronik balast

Faydaları

- Ampul, Analog kontrol girişi aracılığıyla %1'den %100'e kadar karartılabilir (1-10 V endüstri standardı doğrultusunda)
- Avrupa ve Asya normlarıyla uyumlu, acil durum aydınlatma sistemleri için uygundur
- HF işlemi, ışık kalitesini, ampul kullanım ömrünü artırır
- Kontrollerle birlikte, ek enerji tasarrufları elde edilebilir

Özellikler

- Programlı başlangıç: titreşimsiz ateşleme <lt/> 0,5 saniye ve çizgisiz çalışma, stroboskopik etki yok. Ampul elektrotlarının önceden ısıtılması, ampullerin kullanım ömründe azalma olmaksızın açılıp kapanabilmesini sağlar
- Akıllı güç, şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız sabit ışık sağlar
- Otomatik aydınlatma kontrolü sistemleri kullanılarak enerji tüketiminde %60'a kadar düşüş
- Durdurma devresi, ampul arızalandığında 5 saniye içinde etkinleştirilir (güvenlik amaçlı durdurma) ve ampul değiştirildikten sonra balast otomatik olarak sıfırlanır

HF-Regulator II for PL-T/C

Uygulama

- Aydınlatma kontrol sistemleri (kişisel kontrol, gün ışığı bağlantısı ve/veya hareket algılama) ile birlikte iç mekan, genel ve hizmet için aydınlatma uygulamaları

Versions

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.