



Instalează și uită de griji

MASTER TL-D Xtreme

Această lampă MASTER TL-D Xtreme are o durată de viață deosebit de mare. Aceasta înseamnă un cost foarte mic al lămpii raportat la durata de viață. Prin urmare, este adecvată pentru locuri unde înlocuirea lămpilor este costisitoare din cauza tavanelor înalte sau a deranjării operațiilor și pentru aplicații cu cicluri de aprindere lungi, de exemplu, tuneluri, instalații de foraj, linii de producție. Poate funcționa cu echipamentul existent sau cu echipament specializat HF Xtreme.

Beneficii

- Durata de viață deosebit de mare, de până la 10 ani de funcționare, înseamnă cheltuieli mai mici de întreținere și de eliminare a deșeurilor la finalul vieții
- Mai puține probleme și defectări premature
- Ușurează trecerea de la înlocuirea individuală la înlocuirea grupurilor

Caracteristici

- Durată de viață deosebit de mare, de până la 10 ani de funcționare
- Doză mică de mercur pe piața lămpilor cu durată mare de viață
- Cea mai mare durată de viață este asigurată cu echipamentul Philips HF Xtreme proiectat special
- Nu se va reduce intensitatea luminoasă sub 30 % pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %
- Capacul terminal are o placă de bază în formă de X pentru diferențierea lămpii de alte lămpi fluorescente

Cerere

- Adecvate pentru aplicații cu costuri mari de întreținere (tavane înalte, dificil de atins), cu costuri apărute în urma întreruperilor (oprirea unor procese de producție, închiderea unor tunele) sau în situații în care nu se acceptă defectarea sursei din motive de siguranță : tuneluri, procese, industria alimentară și cea petrochimică

MASTER TL-D Xtreme

Warnings and safety


- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %
- La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obținerea duratelor de viață anunțate se recomandă insistent să utilizați doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) și să instalați startere noi în caz de schimbare a lămpilor.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
36W/865 SLV					

