



Produktbeskrivelse

OccuSwitch

Occuswitch - Et smart trekk. OccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom eller område når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruket. OccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m². En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelt å montere og feste OccuSwitch i taket. En separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering

Fordeler

- Energibesparelser på opptil 30 % og god inntjening
- Virker med så godt som alle lyskilde- og armaturtyper
- Lett å montere, enda raskere montering er mulig med valgfrie Wieland-kontakter.

Funksjoner

- OccuSwitch har en smart timer som utvider forsinkelsestiden med 10 minutter hvis bevegelse registreres kort tid etter at lyset er slått av. Det antas da at området fortsatt er i bruk, men at det er svært lite bevegelse.
- OccuSwitch har en innfellbar skjerm som kan brukes til å skjerme av områder, f.eks. korridorer, i nærheten av området som OccuSwitch kontrollerer

Søknad

- OccuSwitch er designet til bruk i kontorer, skoler og lignende områder, inkludert toaletter, oppbevaringsrom osv.
- Den er optimalisert for innfelt takmontering og for monteringshøyder på mellom 2,5 og 4 meter
- Overflateboksen tillater også overflatemontering, enten med skjult kabling eller overflatemonterte kanaler

Versions



GPPR LOCCSWli 0002



GPPR LOCCSWli 0004

Målskisse

