



Popis produktu

OccuSwitch

OccuSwitch je snímač pohybu so zabudovaným spínačom. Vypína svetlá po opustení miestnosti alebo priestoru osobami, čím šetrí až 30 % elektrickej energie. Snímač OccuSwitch zvládne zaťaženie až 6 A a riadi svetidlá v priestore s rozlohou 20 až 25 m². Odpojiteľný sieťový konektor umožňuje jednoduchú inštaláciu a stropnú montáž snímača OccuSwitch. Samostatný kábel Wieland zaručuje jednoduchú, rýchlu a bezproblémovú inštaláciu

Výhody

- Až 30-percentná úspora energie a dobrá návratnosť investícií.
- Pracuje takmer so všetkými typmi svetelných zdrojov a svietidiel.
- Lahko sa inštaluje, ešte rýchlejšiu inštaláciu umožňujú voliteľné konektory Wieland.

Vlastnosti

- Snímač OccuSwitch je vybavený inteligentným časovačom, ktorý predĺži čas oneskorenia o 10 minút, ak sa krátko po vypnutí svetiel zistí pohyb. Časovač predpokladá, že sa oblasť naďalej používa, ale vyskytuje sa v nej veľmi malý pohyb.
- Snímač OccuSwitch má snímateľné tienidlo, pomocou ktorého možno odtieniť niektoré priestory, napríklad chodby, v blízkosti oblasti, ktorú snímač OccuSwitch riadi.

Aplikácie

- Rad OccuSwitch je určený na používanie v kanceláriách, školách a na podobných miestach vrátane toaliet, skladovacích miestností atď.
- Optimalizovaný je pre zabudovanú stropnú montáž a montážnu výšku 2,5 až 4 metre
- Prevedenie umožňuje aj povrchovú montáž so vstavanými káblami alebo povrchovým vedením

Versions



GPPR LOCCSWli 0002



GPPR LOCCSWli 0004



SES LCM106x

Rozmerový obrázok

