

PHILIPS

Lighting



Bộ điều khiển OccuSwitch – một bước tiến thông minh

OccuSwitch

OccuSwitch là một máy cảm biến chuyển động có công tắc điều khiển lắp trong. Công tắc sẽ tắt đèn trong phòng hoặc khu vực khi không có người và nhờ đó tiết kiệm tới 30% điện. OccuSwitch có thể đóng ngắt bất kỳ tải nào lên đến 6A và điều khiển chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 20 – 25 m². Mỗi nối nguồn có thể tháo rời cho phép gắn lắp OccuSwitch trên trần nhà một cách dễ dàng

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng lên đến 30% và chẳng mấy chốc bạn sẽ được hoàn lại chi phí đầu tư
- Có thể hoạt động với gần như mọi loại đèn và hệ thống chiếu sáng
- Dễ dàng lắp đặt, thậm chí có thể lắp đặt nhanh hơn bằng các đầu nối Wieland tùy chọn.

Tính năng

- Bộ điều khiển OccuSwitch có bộ đếm thông minh kéo dài thời gian trễ 10 phút nếu phát hiện có chuyển động ngay sau khi tắt đèn, giả định khu vực đó vẫn đang được sử dụng nhưng có rất ít chuyển động
- OccuSwitch còn có cảm biến trần với tấm chắn có thể thu gọn, được sử dụng để che chắn các khu vực, ví dụ: hành lang liền kề khu vực mà bộ điều khiển không dây OccuSwitch đang hoạt động

Ứng dụng

- Sử dụng cho văn phòng, trường học (chiếu sáng biển hiệu)
- Công dụng chiếu sáng tương tự, bao gồm nhà vệ sinh, phòng lưu trữ, v.v...
- Được thiết kế lắp âm trần
- Có thể lắp nối sử dụng hộp gắn bề mặt, đi dây âm hoặc đi dây nổi
- Sử dụng tối ưu cho chiều cao trần từ 2,5 đến 4 mét

Phiên bản



SES LSM1010



SES LCM106x

Bản vẽ kích thước

