



Maxos accessori di montaggio

9MX056 MB SI

ACC MAXOS, Argento

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore accessori	Argento
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	-
Classe di protezione IEC:	-
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	9MX056 MB SI
Nome completo prodotto	9MX056 MB SI

Full EOC	40307326627799
Descrizione codice locale	66277799
Codice d'ordine	66277799
Codice materiale (12NC)	910605148926
Codice locale	66277799
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732662777
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	4030732259830