



CoreLine Trunking

LL121X 5X2.5 WH BC

CoreLine Trunking - 5-żyłowy przekrój 2,5 mm² - WH - maskownica

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Znak CE	CE	Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]
Materiał	STL	Warunki dotyczące zastosowań	
Akcesoria mechaniczne	BC [maskownica]	Zakres temperatury otoczenia	-20 do +35°C
Kąt	brak	Dane techniczne produktu	
Kolor akcesorium	WH	Pełny kod produktu	871869634647100
Product Family Code	LL121X [CoreLine Trunking]	Nazwa produktu na zamówieniu	LL121X 5X2.5 WH BC
Eksploatacja i połączenie elektryczne		EAN/UPC - Produkt	8718696346471
Napięcie wejściowe	220-240 V	Kod zamówienia	34647100
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Opcja obwodu	5x2,5 [5-żyłowy przekrój 2,5 mm ²]		
Mechanika i korpus			
Całkowita długość	1730 mm		
Całkowita szerokość	81 mm		

CoreLine Trunking

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	910925863235

Waga netto (szt.)	2,040 kg
-------------------	----------

