



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 Addressing Kit DMX

6 až 24 DC V - - Hz - Chráněno proti vniknutí prstů - CE mark

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Mechanical and Housing	
Značka CE	CE mark	Celková délka	122,4 mm
Barva příslušenství	BK	Celková šířka	88,15 mm
		Celková výška	30 mm
		Rozměry (výška x šířka x hloubka)	30 x 88 x 122 mm (1.2 x 3.5 x 4.8 in)
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní napětí	6 až 24 DC V	IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Vstupní frekvence	- Hz		

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX


Product Data

Úplný kód výrobku	911401746102
Objednací název produktu	ZXP399 Addressing Kit DMX
Objednací kód	01746102
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	72

Materiál č. (12NC)	911401746102
Celková hmotnost (kus)	0,500 kg

IP 20

Rozměrové výkresy



ZXP399

