



# Arrancadores para sistemas en serie

## SX 131 220-240V 50/60HZ

Arrancadores HID para sistemas en serie


### Datos del producto

| Operativos y eléctricos       |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tensión de entrada            | 220 a 240 V    |
| Line Frequency                | 50 to 60 Hz    |
| Frecuencia de entrada         | 50 a 60 Hz     |
| Cableado                      |                |
| Tipo de conector              | Tornillo       |
| Temperatura                   |                |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 75 °C |
| Temperatura máxima (máx.)     | 80 °C          |
| Mecánicos y de carcasa        |                |
| Carcasa                       | SNI-85         |

| Aprobación y aplicación                    |                                 |
|--|---------------------------------|
| Marcas de conformidad                      | Certificado CE Certificado ENEC |
| Datos de producto                          |                                 |
| Nombre de producto del pedido              | SX 131 220-240V 50/60Hz         |
| Nombre completo del producto               | SX 131 220-240V 50/60HZ         |
| Full EOC                                   | 871150091589430                 |
| Código de pedido                           | 91589430                        |
| Código 12NC                                | 913700625366                    |
| Cantidad por paquete                       | 1                               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500915894                   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 48                              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500908230                   |

## Arrancadores para sistemas en serie

### Plano de dimensiones



| Product                 | C1      | A1      | B1      |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| SX 131 220-240V 50/60Hz | 38,5 mm | 85,5 mm | 41,5 mm |

