



LightMaster KNX

PLOS-CM-KNX

KNX Multisensor

De PLOS-CM-KNX en de PLOS-CM-DALI zijn onopvallende 360° plafondsensoren voor verzonken montage die bewegingsdetectie (PIR) en detectie van omgevingslicht (PE) in één apparaat combineren. In toepassingen zoals kantoorgebouwen kunnen deze universele sensoren gebruikt worden voor het detecteren van beweging en het inschakelen van de verlichting of een geprogrammeerde verlichtingsscene. Als een ruimte niet in gebruik is, kunnen de lampen automatisch gedimd of uitgeschakeld worden om energie te besparen. Deze units bevatten ook een opklapbare gesegmenteerde schuine rand rondom de bewegingssensor. Deze maakt het mogelijk een deel van het sensorveld gemakkelijk te maskeren om te voorkomen dat de detectie wordt verstoord door ruis van aangrenzende deuren of gangen. In situaties waar het van essentieel belang is een nauwkeurige lichtregeling te handhaven voor individuele werkplekken zoals een werkplek in een kantoor, kunnen de sensoren zorgen voor lichtcompensatie. De PLOS-CM-KNX wordt rechtstreeks gevoed door het KNX-netwerk. De PLOS-CM-DALI wordt rechtstreeks gevoed vanuit het DALI-netwerk dat tussen de DALI-armaturen draait, wat de noodzaak van extra netwerkbedrading elimineert. De PLOS-CM-DALI kan alleen gebruikt worden als deze verbonden is met een Philips KNX MultiMaster-regelaar zoals de PDBC120-DALI-KNX-unit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	PLOS-CM-KNX [KNX Multisensor]
Productgegevens	
Volledige productcode	871016353374200
Productnaam voor bestelling	PLOS-CM-KNX
EAN/UPC - Product	8710163533742

Bestelcode	53374200
Local Code	PLOS-CM-KNX
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	913703531509
Netto gewicht (per stuk)	73,500 g

