



LightMaster KNX

PLOS-CM-DALI

DALI multi sensor for DALI multi master actuator

PLOS-CM-KNX și PLOS-CM-DALI sunt senzori discreți încastrați, de 360°, cu montaj în tavan, care combină detectarea mișcării (PIR) cu detectarea nivelului de lumină ambientală (PE) într-un singur dispozitiv. În aplicații de tipul clădirilor de birouri, acești senzori universali pot fi utilizați pentru a detecta mișcarea și pentru a aprinde luminile sau o setare de iluminat programată. Când camerele nu sunt ocupate, luminile pot fi automat reduse ca intensitate sau stinse, pentru a realiza economii de energie. Aceste unități încorporează și o ramă segmentată cu fixare, care înconjoară elementul sensor de mișcare. Acest lucru permite acoperirea unei porțiuni din câmpul de detectare, pentru a împiedica detectarea luminii supărătoare de la intrările sau coridoarele adiacente. În situațiile în care este esențial să se mențină un control exact al iluminatului pentru spații de lucru individuale, cum ar fi o stație de lucru de birou, senzorii facilitează compensarea luminii. PLOS-CM-KNX este alimentat direct de rețeaua KNX. PLOS-CM-DALI este alimentat direct de rețeaua DALI care se execută între ansamblurile de iluminat DALI, astfel eliminând necesitatea de cabluri suplimentare pentru câmpul rețelei. Senzorul PLOS-CM-DALI poate fi folosit doar conectat la un controler Philips KNX MultiMaster, cum ar fi unitatea PDBC120-DALI-KNX.

Catalog de date

General Information	
Descriere tip	PLOS-CM-DALI [DALI multi sensor for DALI multi master actuator]

Product Data	
Cod complet produs	871016353516600
Nume comandă produs	PLOS-CM-DALI
EAN/UPC - Produs	8710163535166

Cod de comandă	53516600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	913703532409
Greutate netă (bucată)	73,500 g