



Éclairage intelligent rapide, évolutif et prêt pour l'avenir

Contrôle sans effort avec les capteurs Signify Interact montés au plafond. Modernisez facilement votre système d'éclairage intelligent. Les capteurs sans fil Signify Interact montés au plafond offrent une couverture complète exactement là où vous en avez besoin. Gérez tout un groupe de luminaires connectés et d'appareils avec un seul capteur, ou combinez plusieurs capteurs pour une flexibilité optimale. Avec l'application Interact, le zonage et le rezonage sont simples et sans fil, vous offrant un contrôle total sans limites. Le résultat ? Des économies d'énergie exceptionnelles et une adaptabilité inégalée à tous les espaces.

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,106 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Remarques	capteur alimenté par batterie, pas besoin d'alimentation secteur
Gamme de températures ambiantes	-5 °C à 45 °C

Conditions d'application

Forme de la zone de détection du capteur	Rectangulaire
Hauteur minimale du plafond (en m)	2 m
Hauteur maximale du plafond - mouvement majeur (en m)	4 m
Hauteur maximale du plafond - mouvements mineurs (en m)	4 m
Technologie sans fil	Zigbee

Données du produit

Nom du produit de la commande	OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Nom de produit complet	OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Code EOC	872016926056600
Code de commande	26056600
Code 12NC	913701067003
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169260566
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169260580

Schéma dimensionnel