



## Éclairage intelligent rapide, évolutif et prêt pour l'avenir

Contrôle sans effort avec les capteurs Signify Interact montés au plafond. Modernisez facilement votre système d'éclairage intelligent. Les capteurs sans fil Signify Interact montés au plafond offrent une couverture complète exactement là où vous en avez besoin. Gérez tout un groupe de luminaires connectés et d'appareils avec un seul capteur, ou combinez plusieurs capteurs pour une flexibilité optimale. Avec l'application Interact, le zonage et le rezonage sont simples et sans fil, vous offrant un contrôle total sans limites. Le résultat ? Des économies d'énergie exceptionnelles et une adaptabilité inégalée à tous les espaces.

### Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,106 kg
-------------------	----------

### Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Remarques	capteur alimenté par batterie, pas besoin d'alimentation secteur
Gamme de températures ambiantes	-5 °C à 45 °C

## Conditions d'application

Forme de la zone de détection du capteur	Rectangulaire
Hauteur minimale du plafond (en m)	2 m
Hauteur maximale du plafond - mouvement majeur (en m)	4 m
Hauteur maximale du plafond - mouvements mineurs (en m)	4 m
Zone de détection de mouvement principale (en m)	À 4 m, la zone de détection est de 7,2 x 5,4 m.
Zone de détection de mouvement mineur (en m)	À 4 m, la zone de détection est de 5,4 x 3,6 m
Technologie sans fil	Zigbee

## Données du produit

Nom du produit de la commande	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Nom de produit complet	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Code EOC	872016926059700
Code de commande	26059700
Code 12NC	913701067103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169260597
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169260610

## Schéma dimensionnel