



Solução com luz branca fiável e de elevada eficiência energética para exterior

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Lâmpadas tubulares de iodetos metálicos em cerâmica de nova geração utilizadas em aplicações exteriores, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Benefícios

- Alternativa de luz branca atraente às actuais soluções em cerâmica, HPS e vapor de mercúrio standard
- Proporciona acesso fácil ao novo sistema económico e de elevado desempenho com componentes standard existentes
- A melhor combinação entre um baixo investimento e uma elevada poupança de energia (até 65%), tendo como resultado um custo de propriedade muito baixo

Características

- Luz branca altamente eficiente; eficiência extremamente elevada do sistema
- Vida útil longa e fiável; a nova gama Xtra oferece uma vida útil até 6 anos (vida média > 30 horas)
- Design inovador e exclusivo do queimador em combinação com o bulbo exterior em vidro e casquilho Edison para uma instalação fácil em luminárias HPS/SON existentes
- Concepção para plataformas de controlo electrónico incluindo todas as funcionalidades de controlo e opções de regulação proporcionando níveis de luz flexíveis e um consumo de energia reduzido

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Aplicação

- Iluminação de ruas e iluminação de áreas, áreas urbanas e residenciais e centros urbanos; para iluminação funcional e de embelezamento da cidade

Avisos e Segurança



- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico adequado
- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC 61167, IEC 62035)
- Os casquilhos de lâmpada E27 e outras peças das luminárias devem estar concebidos para suportar a tensão de ignição do mecanismo de controlo eletrónico (impulso de ignição com valor nominal de 5 kV)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions



LPPR CPO-TT 0001

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	36 mm	35 mm	14 mm	102 mm	156 mm

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

